

MDS54

Die Individuelle für geringe Tiefen bei maximalem Volumen

Die MDS54 ist bedingt durch ihre geringe Bautiefe für den Ein- und Unterbau konzipiert und stellt eine optimale Lösung für Tresen mit beengten Platzverhältnissen dar. Der Auszug fährt lediglich 160 mm aus und gewährt dabei vollen Zugriff auf den Kasseneinsatz.

Die breite Geldlade bietet Platz für einen großzügigen Kasseneinsatz mit großen Münzfächern für einen noch höheren Wechselgeldbestand. Der herausnehmbare Kasseneinsatz kann individuell konfiguriert werden, z.B. mit Banknoten auf der entgegengesetzten Seite zum Kundenstrom.

Der Münzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfächer mit Andruckplatte ermöglichen eine Aufnahme vieler Scheine pro Notenfach. Ein universelles Fach für Belege und Rolllengeld befindet sich unter dem Münzbereich.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen für Stabilität und unterstützen, neben der bewährten Verriegelungsmechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.



Geschlossene Schublade



Doppelter Einwurfschlitz zum Separieren von Dokumenten

DIE MDS54 AUF EINEN BLICK

- Ganzstahlkonstruktion
- 8 verwiegbare Coin Cups
- Schublade fährt nur 160 mm aus
- Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden
- Einsatz mit abschließbarem Deckel

→ MICROSCHALTER

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

→ ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

→ ANSCHLUSSKABEL

Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard
(weitere Systeme auf Anfrage möglich).

→ SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

Gleichschließendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schlüssel; gemischte Schließung auf Anfrage.



Unbestückter Schubladeneinsatz



Bestückter Schubladeneinsatz
mit optionalem Deckel

PRODUKTÜBERSICHT	MDS54
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	544 x 195 x 104
GEWICHT IN KG CA.	10
MATERIAL	Ganzstahlkonstruktion
FARBE	Anthrazit RAL 7021 ●
ANZAHL FÄCHER	4 Schein-, 8 Münz-, 1 Universalfächer
VERWIEGBARE MÜNZBECHER	Ja
HERAUSNEHMBARER EINSATZ	Nein
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN VOLT	6 - 38
SCHNITTSTELLEN	Interface Multi 6 - 38 V, separates Anschlusskabel zur Verbindung an gängige Hardware
KABEL	2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020) 3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	Gleichschließendes 3-Positionen-Schloss; gemischte Schließung auf Anfrage
SCHUBLADENFÜHRUNG	Kugelgelagerte Laufschielen
ABSCHLIESSBARER DECKEL	Optional

